ENDRESS®
Power Generators

# ESE 3200 P

Numer katalogowy: 290 103




## OPIS

Wyposażenie:

- Duży zbiornik, zapewniający długi okres eksploatacji
- Optyczny wskaźnik poziomu paliwa, dla zapewnienia ciągłości pracy
- Prądnica synchroniczna z AVR współpracująca z urządzeniami elektronicznymi, RTV i AGD
- Składane rączki, ułatwiające transport agregatu

GWARANCJA 2 lata! Najwyższa klasa technologii wytwarzania
Doradztwo - Serwis - Profesjonalizm - Niezawodność

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Prądnica | synchroniczna z AVR |
| Maks. moc kVA/kW 1~ | 2,8 / 2,8 |
| Moc ciągła kVA/kW 1~ | 2,5 / 2,5 |
| Napięcie znamionowe 1~ | 230 V |
| Prąd znamionowy 1~ | 10,9 A |
| Sprawność cos (phi) | 1 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Typ silnika | Benzynowy |
| Typ konstrukcji | 1-cylindrowy 4-suwowy OHV |
| Pojemność skokowa (cm3) | 208 |
| Moc przy 3000 obr./min. (kW) | 4,25 |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika (l) | 12 |
| Zużycie paliwa (l/h) | 1,5 |
| Czas pracy przy 75% obciążenia* (h) | 8 |
| System rozruchowy | Rozrusznik ręczny |
| Poziom głośności LWA dB(A) | 96 |
| Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) dB(A) | 71 |
| Ciężar (kg) | 42,5 |
| Wymiary D × S × W w mm | 560 x 415 x 430 |
| Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym | 2 x Schuko 230 V / 16 A |
| Elektronarzędzia 230 V do | 2200 W |
| Urządzenia ogrodnicze lub budowlane 230 V do | 1800 W |

ENDRESS POLSKA SP. Z O.O.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna
Tel.: +48 95 717 33 13
e-mail: info@endress-polska.pl